

LARMSÄNDARE LAN BES-1A/KR

ALLMÄNT:

LAN BES-1A/KR är en larmsändare med 8 st. ingångar, slutande eller brytande programmerbara funktioner. Ringer upp 4 st. alternativa telefonnummer och lämnar ett röstmeddelande om vad som hänt på larmingångarna. Larmsändaren kan också meddela sig med minicall/ personsökare eller dylikt.

Larmsändaren har ett mycket enkelt handhavande. Med en vanlig tonvalstelefon programmerar operatören enkelt vad larmsändaren skall utföra.

1. Gemensamt talmeddelande för alla kanalerna på max 10 sek.
2. Talmeddelande på larmingång 1-8 på max 7 sek.
3. Sifferkod på larmingång 1-8 på max 15 siffror.
4. Uppringning till 4 st. mottagare i prioritetsordning.
5. Kvitivering av mottaget meddelande görs vid mottagarens apparat med en kod.
8. Går bra att använda via växel.

Larmsändaren är en av de lättaste att själv programmera som finns på marknaden.

Larmsändaren BES-1A/K-R är testad av Statens Provningsanstalt, är CE godkänd och T-märkt 940707 39 samt uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på larmsändare. CE-märkt batterieliminators 230V/12VDC 400mA och teleplugg medföljer vid leverans samt en lättbegriplig programmeringsbeskrivning.

Vid utanpåliggande montering kan kapsling KPL 1 beställas extra.

Larmsändare BES-1A/K-R:

E-nummer: 64 500 67
Mått: HxBxD 129x142x35 mm.
Matningsspänning: 10-16VDC
Strömförbrukning: Max 250mA
Avsäkras: 400mA snabb
Teleanslutning: Modular kontakt 6/4
Kontakt driftrelä: 250V 100VA, 100W
min. last 12VDC 100mA

Kapsling KPL 1:

E-nummer: 64 500 55
Mått: HxBxD 150x133x70 mm.

