

STRÖMSTÄLLARE

1-0 och 1-0-2 (Hand-0-Automatik)



Strömställare 1-0

För montage på DIN-skena och för till- och frånslag av varierande laster upp till 63 A. 1-0 funktion och försedd med tydlig lägesindikering i form av ON-OFF samt rött eller grönt indikeringsfönster. Kan förses med hjälpkontakt av typ ED100HJ.

Teknisk information

Märkspänning: 230 V AC (240 V AC)
Märkström: 63 A vid 230 V AC (AC22A)
Isolations-
spänning: 6,2 kV
Elektro-mek.
livslängd: >7000 op.
Anslutningsarea: 0,75 till 35 mm²
Åtdragnings-
moment: 2,5 Nm
Arbets-
temperatur: -25°C till +55°C
Standard: IEC 60947-1, IEC 60947-3, CE, CB
och provningar är utförda av SEMKO
Material-
egenskaper: Uppfyller IEC 60695-2-10/-11
Glödtrådtest: 960°C
Halogenfritt material

Utförande	Antal moduler	Beteckning	E-nummer
1-pol strömställare, 1-0	1	ESW163	21 201 02

Strömställare 1-0-2

Strömställare (omkopplare) för manövrering av kopplingsutrustning i läge 1-0-2 (Hand-0-Automatik). Strömställaren klarar laster upp till 16 A vid 230 V AC och har tydlig indikering av lägespositioner.

Teknisk information

Märkspänning: 230 V (250 V) AC 50/60 Hz
Märkström: 16 A AC21
Anslutningsarea: 0,5 mm² till 2,5 mm²
Arbets-
temperatur: -20°C till +45°C
Material: Självslöcknande enligt UL94V-0
Halogenfritt material

Utförande	Antal moduler	Beteckning	E-nummer
1-0-2 (H-0-A)	1	ESW1102	21 201 05



- Larm · Styrning · Reglering
- El- och elektronikkomponenter
- Verktyg · Montagebord

BONAB elektronik AB, Aröds industriväg 76, 422 43 Hisings Backa, Sweden
Tel: +46 (0)31-724 24 24, Fax: +46 (0)31-724 24 31, info@bonab.se, www.bonab.se